

STANDARDdue

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3407.4.Q.60

E-NR: 333 406 150

EAN: 7613175383798

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - schwarz

920-3407.4.Q.A.60
388 160 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3407.B.BSE
333 406 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz

926-3407.4.A.Q.60
333 736 150