


## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.Q.A.61

**E-NR:** 331 406 100

**EAN:** 7613175467047

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser  
 LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,  
 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare  
 Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare  
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150  
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm -  
 Q.A (53) - weiss - IP20

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers  
Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne  
Abdeckrahmen - weiss

920-3407.4.Q.A.61  
388 160 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**  
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer  
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -  
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz -  
SNAPFIX@...

**Feller-Nr / E-NR**  
3407.B.BAE  
331 406 790



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -  
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4  
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss

926-3407.4.A.Q.61  
333 736 100