

Scheda dati: 3407.4.QMI.60

## STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 2 canali



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 3407.4.QMI.60

**E-NR:** 333 400 150

**EAN:** 7613175383835

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Magnete Wiser - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
 333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60  
 377 390 150

**Scheda dati: 3407.4.QMI.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - nero

920-3407.4.QMI.A.60  
 388 161 150



Blocco per il set di copertura Wiser -  
 STANDARDdue - Per il montaggio in  
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60  
 377 450 150

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2  
 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -  
 Funzionale con comando Wiser - BSM

3407.B.BSM  
 333 403 780



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale  
 con unità funzionale Wiser - 4 tasti - QMI -  
 nero

926-3407.4.A.QMI.60  
 333 730 150