

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 401 150

**EAN:** 7613175467078

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser  
LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,  
230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare  
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare  
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150  
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -  
QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

**Halogefrei:**

Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Duroplast

**Anzahl der Betätigungs punkte** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3407.4.Q.A.60  
 Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne 388 160 150  
 Abdeckrahmen - schwarz

■ Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz 915-3400.4.I.QMI.60  
 377 390 150

■ Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60  
 377 410 150

■ Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
 377 460 150

■ Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz 915-3400.4.O.QMI.60  
 377 450 150

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -	926-3407.4.A.Q.60
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 736 150
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz	



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne	
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)	



Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.60