

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.QX.54.A.60

**E-NR:** 331 401 150

**EAN:** 7613175467078

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser  
 LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,  
 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare  
 Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare  
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150  
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -  
 QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

**Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers  
 Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne  
 Abdeckrahmen - schwarz

920-3407.4.Q.A.60

388 160 150



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150

**Zerlegung:**


**Name / Kategorie**  
 STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel  
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat  
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Bestandteil...

**Feller-Nr / E-NR**

912.X.54.EA

283 000 110



Funktionseinsatz Wisers LED-Universaldimmer  
 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -  
 Funktionsfähig mit Wisers Bedieneinsatz -  
 SNAPFIX®...

3407.B.BAE

331 406 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...)

901.QX.54.A.60

283 200 150



Bedieneinsatz Wisers Dimmer 2-Kanal -  
 Funktionsfähig mit Wisers Funktionseinsatz - 4  
 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - schwarz

926-3407.4.A.Q.60

333 736 150

Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.60

