

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.QX.54.A.61

E-NR: 331 401 100

EAN: 7613175467085

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,
230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150
VA - Mischnetzbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -
QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogefrei:

Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Duroplast

Anzahl der Betätigungs punkte 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200

 Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3407.4.Q.A.61
Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne 388 160 100
Abdeckrahmen - weiss

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100

Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100

Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
SNAPFIX®...	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -	926-3407.4.A.Q.61
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss	333 736 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne	
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)	



Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.61