

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 401 100

**EAN:** 7613175467085

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser  
 LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,  
 230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare  
 Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare  
 Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150  
 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 54 mm -  
 QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Anwendung:</b>                   | steuern elektrischer Verbraucher |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                        |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 4                                |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 4                                |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja                               |

**Zerlegung:**



| Name / Kategorie                           | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer | 3407.B.BAE       |
| 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -  | 331 406 790      |
| Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz -   |                  |
| SNAPFIX®...                                |                  |



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA  
 - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110  
 - SNAPFIX® Befestigungssystem -  
 Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61  
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100  
 STANDARDdue 50 mm - Ohne  
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 2-Kanal - 926-3407.4.A.Q.61  
 Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 333 736 100  
 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss