

Scheda dati: 3407.4.W.FMI.60

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  crema  |  coffee        |  nero         |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |   |  |   |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|--|---|

**Feller-NR:** 3407.4.W.FMI.60

**E-NR:** 333 410 950

**EAN:** 7613175373485

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

<b>senza alogeni:</b>	Si
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Si

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

##### Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.PLUS.FMI.60  
377 460 950





Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60  
377 501 950

**Scheda dati: 3407.4.W.FMI.60**

■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - FMI - nero	920-3407.4.FMI.60 333 910 950
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
■	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3407.4.W.B.FMI.60 333 980 950