

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3407.4.W.G.A.56

**E-NR:** 331 416 090

**EAN:** 7613175474618

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal  
WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -  
Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage  
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate  
Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) /  
25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit  
NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA -  
Mischlastbetrieb von elektronischen und  
konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe  
36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.G.A.56

4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - umbra 388 160 090





EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? 915-3400.4.MIN.GMI.56

(Minus) - umbra 388 077 090

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Frontplatte für Wisser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedieneinsatz - SNAPFIX®...	3407.B.BAE 331 406 790
	EDIZIO.liv - Bedieneinsatz Wisser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat...	926-3407.4.W.B.G.56 388 515 090