

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

- |          |                 |                |
|----------|-----------------|----------------|
| ■ crema  | ■ umbra         | ■ nero         |
| ■ bianco | ■ grigio chiaro | ■ grigio scuro |

### Esecuzione:

- |         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|



**Feller-NR:** 3407.4.W.G.A.56

**E-NR:** 331 416 090

**EAN:** 7613175474618

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - umbra

920-3407.4.G.A.56  
388 160 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra

915-3400.4.MIN.GMI.56  
388 077 090

## Scheda dati: 3407.4.W.G.A.56



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O  
(OFF) - umbra

915-3400.4.O.GMI.56  
388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +  
(Più) - umbra

915-3400.4.PLUS.GMI.56  
388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I  
(ON) - umbra

915-3400.4.I.GMI.56  
388 075 090



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.56  
388 007 090

### Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3407.B.BAE 331 406 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sen...	926-3407.4.W.B.G.56 388 515 090
---	------------------------------------