

Scheda dati: 3407.4.W.G.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A



Feller-NR: 3407.4.W.G.A.67

E-NR: 331 416 040

EAN: 7613175474656

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-3407.4.G.A.67

388 160 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67

388 077 040

Scheda dati: 3407.4.W.G.A.67


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040

Scomposizione:


Name / Kategorie
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

Feller-Nr / E-NR
3407.B.BAE
331 406 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sen...

926-3407.4.W.B.G.67
388 515 040