

Scheda dati: 3407.4.W.GMI.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

■ crema

■ umbra

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GMI.A.56



E-NR: 331 410 090

EAN: 7613175452289

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - umbra	920-3407.4.GMI.A.56 388 161 090
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - umbra	915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090

Scheda dati: 3407.4.W.GMI.A.56


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - umbra 915-3400.4.O.GMI.56
388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - umbra 915-3400.4.PLUS.GMI.56
388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - umbra 915-3400.4.I.GMI.56
388 075 090



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller 3420-2.MAG
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser
900-3400.0.GMI.56
388 007 090

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	3407.B.BAM 331 403 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sen...	926-3407.4.W.B.GMI.56 388 516 090
--	--------------------------------------