

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GMI.A.56

E-NR: 331 410 090

EAN: 7613175452289

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal
WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -
Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage
in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate
Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) /
25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit
NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA -
Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe
36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93
mm)

Zubehör:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.GMI.A.56
4 Tasten - umbra

Feller-Nr / E-NR

920-3407.4.GMI.A.56
388 161 090

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - umbra | 915-3400.4.MIN.GMI.56 388 077 090 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra | 915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - umbra | 915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra | 915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090 |
|  | Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller | 3420-2.MAG 333 999 200 |
|  | Frontplatte für Wisser Abdeckset | 900-3400.0.GMI.56 388 007 090 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|--------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®... | 3407.B.BAM 331 403 790 |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat... | 926-3407.4.W.B.GMI.56 388 516 090 |