

Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.56

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B.

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
crema	umbra	schwarz
weiss	hellgrau	dunkelgrau
Bauart:		
GMI.A	G.A	G X.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GX.54.A.56

E-NR: 331 411 090 EAN: 7613175452340

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA -Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich -Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe

Halogenfrei: Ja **Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher Werkstoffgüte: Thermoplast Anzahl der Betätigungspunkte Werkstoff: Kunststoff Anzahl der Tasten: Mit LED-Anzeige: Ja


Zubehör:

Name / Kategorie

57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.G.A.56 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - umbra



915-3400.4.MIN.GMI.56

(Minus) - umbra

388 077 090

388 160 090



Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.56

0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - umbra	915-3400.4.O.GMI.56 388 078 090
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - umbra	915-3400.4.PLUS.GMI.56 388 079 090
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - umbra	915-3400.4.I.GMI.56 388 075 090
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.GMI.56 388 007 090

Zerlegung:		
	Name / Kategorie STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	Feller-Nr / E-NR 912.X.54.EA 283 000 110
0	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	3407.B.BAE 331 406 790
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
(N)	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat	926-3407.4.W.B.G.56 388 515 090