

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



### colore:

- |                                 |                                        |                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> umbra         | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

### Esecuzione:

- |                                |                              |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

**Feller-NR:** 3407.4.W.GX.54.A.60

**E-NR:** 331 411 050

**EAN:** 7613175452357

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - nero - IP20 - 74 x 74 mm

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>senza alogeni:</b>                  | Sì                             |
| <b>applicazione:</b>                   | controllo di utenze elettriche |
| <b>qualità del materiale:</b>          | materiale termoplastico        |
| <b>numero di punti di azionamento:</b> | 4                              |
| <b>materiale:</b>                      | materiale sintetico            |
| <b>numero di tasti:</b>                | 4                              |
| <b>con indicatore a LED:</b>           | Sì                             |

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

#### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050



## Scheda dati: 3407.4.W.GX.54.A.60

|                                                                                   |                                                                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero                                           | 915-3400.4.PLUS.GMI.60<br>388 079 050 |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero                                           | 915-3400.4.O.GMI.60<br>388 078 050    |
|  | EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero                                          | 915-3400.4.MIN.GMI.60<br>388 077 050  |
|  | EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - nero | 920-3407.4.G.A.60<br>388 160 050      |

### Scomposizione:

| Name / Kategorie                                                                    |                                                                                                                                             | Feller-Nr / E-NR                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...   | 3407.B.BAE<br>331 406 790          |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...       | 912.X.54.EA<br>283 000 110         |
|  | EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sen... | 926-3407.4.W.B.G.60<br>388 515 050 |
|   | EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - nero                                                                                             | 901.GX.54.A.60<br>283 200 050      |