

Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 3407.4.W.GX.54.A.61

E-NR: 331 411 000 **EAN**: 7613175452364

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe

57 mm - GX.54.A - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 920-3407.4.G.A.61 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - weiss 388 160 000 EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? 915-3400.4.MIN.GMI.61 (Minus) - weiss 388 077 000



Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.61

EDIZIO liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O 915-3400.4.O.GMI.61 (Aus) - weiss 388 078 000	+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
EDIZIO E Missan 4/4 Tasta Mit Comball 2045 0400 4 LONGO	0	•	
(Ein) - weiss 388 075 000	1	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
Frontplatte für Wiser Abdeckset 900-3400.0.GMI.61 388 007 000		Frontplatte für Wiser Abdeckset	

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
(COMPAN)	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
	- SNAPFIX® Befestigungssystem -	
	Bestandteil	
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAE
	2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	331 406 790
8 81.	Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -	
	SNAPFIX®	
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - weiss	901.GX.54.A.61 283 200 000
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer	926-3407.4.W.B.G.61
	2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation,	388 515 000
	Raumtemperat	