by Schneider Electric

Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.65

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

crema umbra schwarz

weiss hellgrau dunkelgrau

Bauart:
GMI.A G.A GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.GX.54.A.65

**E-NR**: 331 411 030 **EAN**: 7613175452371

EDIZIO.liv - Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe

57 mm - GX.54.A - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja
Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher
Werkstoffgüte: Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte 4
Werkstoff: Kunststoff
Anzahl der Tasten: 4
Mit LED-Anzeige: Ja

## Zubehör:

Name / Kategorie
Frontplatte für Wiser Abdeckset

Feller-Nr / E-NR 900-3400.0.GMI.65 388 007 030

EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I
(Ein) - hellgrau

915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030



Datenblatt: 3407.4.W.GX.54.A.65

0	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - hellgrau	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - hellgrau	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - hellgrau	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - hellgrau	920-3407.4.G.A.65 388 160 030

Zerlegung:		
	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil	912.X.54.EA 283 000 110
0	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®	3407.B.BAE 331 406 790
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperat	926-3407.4.W.B.G.65 388 515 030
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - hellgrau	901.GX.54.A.65 283 200 030