

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B


colore:
☐ nero

☐ bianco

Esecuzione:
☐ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3407.4.W.Q.61

E-NR: 333 416 100

EAN: 7613175383903

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

 Blocco per il set di copertura Wiser -
 STANDARDdue - Per il montaggio in
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Scheda dati: 3407.4.W.Q.61



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura 920-3407.4.Q.A.61
variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio 388 160 100
di copertura - bianco

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780



Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3407.4.W.B.Q.61 333 986 100
---	------------------------------------