

## STANDARDdue

### Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.QX.54.60

**E-NR:** 333 411 150

**EAN:** 7613175375502

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anbauhöhe 54 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte:</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - schwarz

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150

Arretierung für Wiser Abdeckset -

3420.STOP.Q.SET.EB

STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

333 999 100

	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - schwarz	920-3407.4.Q.A.60 388 160 150
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - schwarz	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	926-3407.4.W.B.Q.60 333 986 150
	Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) - schwarz	901.QX.54.60 283 011 150