

Scheda dati: 3411.2.QMI.60

## STANDARDdue

Variatore DALI Wiser 1 canale



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 3411.2.QMI.60




**E-NR:** 333 420 150

**EAN:** 7613175400914

Variatore DALI Wiser 1 canale - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - nero	920-3406.2.QMI.A.60 388 157 150

**Scheda dati: 3411.2.QMI.60**


Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -  
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di  
 alimentazione elettronica DALI - F...

3411.B.BSM

333 423 780


 Comando variatore Wiser 1 canale - Funzionale  
 con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI -  
 nero

926-3406.2.A.QMI.60

333 680 150