

Scheda dati: 3411.2.W.QMI.61

## STANDARDdue

### Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3411.2.W.QMI.61

**E-NR:** 333 430 100

**EAN:** 7613175388526

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B - Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di alimentazione elettronica DALI - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Alimentazione tensione per mass. 32 alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100

**Scheda dati: 3411.2.W.QMI.61**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
 variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - bianco

920-3406.2.QMI.A.61

388 157 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -  
 Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di  
 alimentazione elettronica DALI - F...

3411.B.BSM

333 423 780



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B  
 - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e  
 tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.QMI.61

333 960 100