by Schneider Electric

Datenblatt: 3411.4.S.W.GMI.A.61

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Feller-NR: 3411.4.S.W.GMI.A.61

E-NR: 331 450 000 **EAN:** 7613175465234

EDIZIO.liv - Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - weiss - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Halogenfrei:	Ja	
Anwendung:	steuern elektrischer Verbraucher	
Werkstoffgüte:	Thermoplast	
Anzahl der Betätigungspunkte 4		
Werkstoff:	Kunststoff	
Anzahl der Tasten:	4	
Mit LED-Anzeige:	Ja	

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol	915-3400.4.S1.GMI.61
E7	Szene 1 - weiss	388 080 000
	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol	915-3400.4.S2.GMI.61
[2	Szene 2 - weiss	388 081 000



Datenblatt: 3411.4.S.W.GMI.A.61

# B = G	EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - weiss	920-3406.4.S.GMI.A.61 388 159 000
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
-	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
+	EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal - 3411.B.BAM DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...

