

## STANDARDdue

## Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

## Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3411.4.S.W.Q.61

E-NR: 333 456 100

EAN: 7613175398556

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

## Zubehör:

## Name / Kategorie

Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

## Feller-Nr / E-NR

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser  
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne  
Abdeckrahmen - weiss

920-3406.4.S.Q.A.61

388 158 100

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61

377 470 100

Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61

377 480 100

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

### Feller-Nr / E-NR



Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -  
DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung  
von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...

3411.B.BSE

333 426 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene  
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,  
Licht und Storen, Wetterstation,  
Raumtemperatursensor ...

926-3406.4.S.W.B.Q.61

333 976 100