

## STANDARDdue

### Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B



**Farbe:**

 schwarz

 weiss

**Bauart:**

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.QMI.60

**E-NR:** 333 450 150

**EAN:** 7613175398587

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Anwendung:</b>	steuern elektrischer Verbraucher
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
333 999 200





STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz

920-3406.4.S.QMI.A.60  
388 159 150

■	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...	3411.B.BSM 333 423 780
	Bedieneinsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor ...	926-3406.4.S.W.B.QMI.60 333 970 150