

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



### Farbe:

 schwarz

 weiss

### Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

**Feller-NR:** 3411.4.S.W.QMI.A.60

**E-NR:** 331 450 150

**EAN:** 7613175453958

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser DALI-Dimmer  
1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V  
AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das  
Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein  
WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung  
für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale  
Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das  
Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen  
- Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - QMI.A -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset -  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wisers 920-3406.4.S.QMI.A.60  
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz 388 159 150



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz 915-3400.4.MIN.QMI.60  
377 410 150



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz 915-3400.4.PLUS.QMI.60  
377 460 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz 915-3400.4.S1.QMI.60  
377 470 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60  
377 480 150

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                                | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -    | 3411.B.BAM       |
| DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung | 331 423 790      |
| von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...    |                  |



|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene   | 926-3406.4.S.W.B.QMI.60 |
| WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, | 333 970 150             |
| Licht und Storen, Wetterstation,           |                         |
| Raumtemperatursensor ...                   |                         |