

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster


**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3901-1.FX.39.57

**E-NR:** 203 200 890

**EAN:** 7611386502984

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -  
Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Einfach-Taste -  
1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 -  
coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

**Montageart:**

Aufputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

1

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

1

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Nein

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -  
Ohne LED - coffee

900-3901-1.FMI.57

378 172 890


Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -  
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4701-11.FMI.57

378 023 890


Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -  
Für 1 Apparat - FX.39 - coffee

985.FX.39.57

283 900 890

**Datenblatt: 3901-1.FX.39.57**


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57  
coffee  
283 904 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.57  
Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee  
323 900 890

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39  
912.FX.39  
283 914 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee  
900-3901-1.FMI.57  
378 172 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee  
915-4701-11.FMI.57  
378 023 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57  
coffee  
283 904 890