

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3901-1.FX.39.L.P.60


E-NR: 203 230 950

EAN: 7611386141961

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 1 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Ja |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------------|
|  | Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz | 900-3901-1.FMI.L.60 378 272 950 |
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - schwarz | 915-4701-11.FMI.L.P.60 378 523 950 |
|  | Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz | 985.FX.39.60 283 900 950 |

Datenblatt: 3901-1.FX.39.L.P.60


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.60
 Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 323 909 950

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--------------------------------------|------------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für | 3900.BSE |
| Schraubklemmen-Version - BSE - | 323 182 000 |
| Befestigungsdistanz 52 mm | |



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
 FX.39



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3901-1.FMI.L.60
 LED - schwarz 378 272 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
 schwarz 283 904 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - 915-4701-11.FMI.L.P.60
 Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 523 950
 1-Tastenbedienung - schwarz