

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3901-1.FX.39.P.61

E-NR: 203 220 000

EAN: 7611386142128

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - weiss

900-3901-1.FMI.61
378 172 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - weiss

915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000

Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
Für 1 Apparat - FX.39 - weiss

985.FX.39.61
283 900 000

Datenblatt: 3901-1.FX.39.P.61


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
weiss
283 904 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.61
Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss
323 900 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39
912.FX.39
283 914 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - weiss
900-3901-1.FMI.61
378 172 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - weiss
915-4701-11.FMI.P.61
378 623 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
weiss
283 904 000