

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille


 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive


 lemon

Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3901-2.F.L.35

E-NR: 323 811 010

EAN: 7611386142388

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3901-2.FMI.L.35
378 273 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4701-21.FMI.L.35
378 224 010

Datenblatt: 3901-2.F.L.35


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.35
 Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3901-2.FMI.L.35
LED - crema	378 273 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4701-21.FMI.L.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -	378 224 010
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema	