

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 silver

 crema

 sand

 vanille

 berry

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

 olive

 lemon

### Bauart:

 F

 FM

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3901-2.FM.L.67

**E-NR:** 323 511 040

**EAN:** 7611386143743

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FM - dunkelgrau - IP20 - 77 x 77 mm - 2-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	1
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Ja

### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - dunkelgrau

#### Feller-Nr / E-NR

900-3901-2.FMI.L.67  
378 273 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4701-21.FMI.L.67  
378 224 040

**Datenblatt: 3901-2.FM.L.67**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.67  
 Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau 323 909 040

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4701-21.FMI.L.67
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -	378 224 040
Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgr...	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3901-2.FMI.L.67
LED - dunkelgrau	378 273 040