

Datenblatt: 3901-2.FX.39.35

# **EDIZIOdue** colore

# **EDIZIOdue colore UNI-Taster**





Feller-NR: 3901-2.FX.39.35 E-NR: 203 201 010 7611386144214 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Einfach-Taste -2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 crema - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

#### Zubehör:

## Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -Ohne LED - crema

900-3901-2.FMI.35 378 173 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4701-21.FMI.35 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 024 010



Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema

985.FX.39.35



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Datenblatt: 3901-2.FX.39.35



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35 crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.35 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010

### Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000

FX.39



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000 Befestigungsdistanz 52 mm



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3901-2.FMI.35 Ohne LED - crema 378 173 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4701-21.FMI.35 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste - 378 024 010 Ohne LED - 2-Tastenbedienung - crema



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35 crema 283 904 010