

Fiche technique: 3901-2.FX.39.35
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pousoir UNI

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3901-2.FX.39.35




E-NR: 203 201 010

EAN: 7611386144214

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm - Commande à 2 touches

mode de montage:	apparent
avec affichage:	Non
avec détecteur IR:	Non
avec thermostat d'ambiance:	Non
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec champ d'inscription:	Oui
indice de protection (IP):	IP20
avec affichage LED:	Non

Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema	900-3901-2.FMI.35 378 173 010
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Sans LED - Commande...	915-4701-21.FMI.35 378 024 010
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010

Fiche technique: 3901-2.FX.39.35


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.35
 Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000
---	--------------------------



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema	900-3901-2.FMI.35 378 173 010
--	----------------------------------



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED jointre - 1/1 touche - Sans LED - Commande...	915-4701-21.FMI.35 378 024 010
---	-----------------------------------



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	-----------------------------