

**Fiche technique: 3901-2.FX.39.65**
**EDIZIOdue colore**  
**EDIZIOdue colore Pousoir UNI**

**couleur:**

- |                                |                                     |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee     | <input type="checkbox"/> noir       |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

**Assortiment:**

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3901-2.FX.39.65




**E-NR:** 203 201 030

**EAN:** 7611386144283

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm - Commande à 2 touches

<b>mode de montage:</b>	apparent
<b>avec affichage:</b>	Non
<b>avec détecteur IR:</b>	Non
<b>avec thermostat d'ambiance:</b>	Non
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	1
<b>avec champ d'inscription:</b>	Oui
<b>indice de protection (IP):</b>	IP20
<b>avec affichage LED:</b>	Non

**Accessoires:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - gris clair	900-3901-2.FMI.65 378 173 030
	Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Sans LED - Commande...	915-4701-21.FMI.65 378 024 030
	Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris clair	985.FX.39.65 283 900 030

**Fiche technique: 3901-2.FX.39.65**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
 - gris clair 283 904 030



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.65  
 Set avec 10 pièces - Sans LED - gris clair 323 900 030

**Décomposition:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.39	912.FX.39 283 914 000



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3900.BSE  
 version bornes à vis - BSE - Distance de 323 182 000  
 fixation 52 mm



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.65  
 - gris clair 283 904 030



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans 900-3901-2.FMI.65  
 touches - Sans LED - gris clair 378 173 030



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-21.FMI.65  
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 024 030  
 joindre - 1/1 touche - Sans LED -  
 Commande...