

**Scheda dati: 3901-2.FX.39.L.P.61**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3901-2.FX.39.L.P.61

**E-NR:** 203 231 000

**EAN:** 7611386144474

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - bianco - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

1

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



- |  |                     |
|--|---------------------|
| Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - | 900-3901-2.FMI.L.61 |
| Con LED - bianco                                 | 378 273 000         |



- |   |                        |
|---|------------------------|
| Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - bianco | 915-4701-21.FMI.L.P.61 |
|   | 378 524 000            |



- |  |              |
|--|--------------|
| Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - bianco | 985.FX.39.61 |
|  | 283 900 000  |

**Scheda dati: 3901-2.FX.39.L.P.61**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco 901.FX.39.61  
283 904 000



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - bianco 918-4700.FMI.L.61  
323 909 000

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm	3900.BSE 323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39 912.FX.39  
283 914 000



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/1 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 2 tasti - bianco 915-4701-21.FMI.L.P.61  
378 524 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - bianco 900-3901-2.FMI.L.61  
378 273 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - bianco 901.FX.39.61  
283 904 000