

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 F

 FMI

 FX.39
Feller-NR: 3901-2.FX.39.P.60**E-NR:** 203 221 950**EAN:** 7611386144573

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V
 AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -
 Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage -
 Einfach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44
 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm -
 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
 Ohne LED - schwarz

900-3901-2.FMI.60
 378 173 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
 Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...

915-4701-21.FMI.P.60
 378 624 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -
 Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz

985.FX.39.60
 283 900 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.60
Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz 323 900 950

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche	915-4701-21.FMI.P.60
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/1 Taste -	378 624 950
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3901-2.FMI.60
Ohne LED - schwarz	378 173 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.60
schwarz	283 904 950