

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3902-1.FMI.P.35

**E-NR:** 323 222 010

**EAN:** 7611386145860

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema

900-3902-1.FMI.35  
378 174 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.P.35  
378 626 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und Zeptron - Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

918-4700.FMI.35  
323 900 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
crema

## Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSM
Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	323 192 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3902-1.FMI.35
Ohne LED - crema	378 174 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 626 010
1-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 626 010
1-Tastenbedienung - crema	



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit	2911.FMI.35
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm -	334 911 010
crema	