

Datenblatt: 3903-1.F.L.35

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3903-1.F.L.35 E-NR: 323 814 010 7611386149974 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste -1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema -IP20 - 60 x 60 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3903-1.FMI.L.35 378 276 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -915-4702-12.FMI.L.35

Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

378 226 010

378 237 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen Telefon 0844 72 73 74



Datenblatt: 3903-1.F.L.35



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010

Zerlegung:

Name / Kategorie	
------------------	--

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm

Feller-Nr / E-NR

3900.BSE 323 182 000

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4702-12.FMI.L.35

378 226 010

SENSON SENSON Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3903-1.FMI.L.35

378 276 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

378 237 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.35

378 237 010