

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-1.FX.39.L.60

E-NR: 203 214 950

EAN: 7611386152080

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz	900-3903-1.FMI.L.60 378 276 950
 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4702-12.FMI.L.60 378 226 950
 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950

Datenblatt: 3903-1.FX.39.L.60

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz	985.FX.39.60 283 900 950
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - schwarz	901.FX.39.60 283 904 950
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz	918-4700.FMI.L.60 323 909 950

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz	900-3903-1.FMI.L.60 378 276 950
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4702-12.FMI.L.60 378 226 950
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60
schwarz 283 904 950