

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore UNI-Taster


**Farbe:**

- |                                |                                   |   |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee   | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau         |

**Bauart:**

- |                                       |                              |                                |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3903-2.F.L.57

**E-NR:** 323 815 890

**EAN:** 7611386493664

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

**Montageart:**

Unterputz

**Mit Display:**

Nein

**Mit Infrarot-Sensor:**

Nein

**Mit Raumthermostat:**

Nein

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

6

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

3

**Mit Beschriftungsfeld:**

Ja

**Schutzart (IP):**

IP20

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee

900-3903-2.FMI.L.57

378 277 890

 Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee

915-4702-22.FMI.L.57

 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee

915-4704-24.FMI.L.57

378 044 890

**Datenblatt: 3903-2.F.L.57**


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.57  
Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee 323 909 890

**Zerlegung:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
---	-------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4704-24.FMI.L.57 378 044 890
--	-------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4704-24.FMI.L.57 378 044 890
--	-------------------------------------



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee	900-3903-2.FMI.L.57 378 277 890
---	------------------------------------



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - coffee	915-4702-22.FMI.L.57 378 027 890
--	-------------------------------------