

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-2.FX.39.67

E-NR: 203 205 040

EAN: 7611386154756

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - dunkelgrau - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

6

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3903-2.FMI.67
Ohne LED - dunkelgrau 378 177 040

Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 915-4702-22.FMI.67
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgr...

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.67
Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 244 040

Datenblatt: 3903-2.FX.39.67

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - dunkelgrau	985.FX.39.67 283 900 040
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - dunkelgrau	901.FX.39.67 283 904 040
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - dunkelgrau	918-4700.FMI.67 323 900 040

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.67 378 244 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau	915-4704-24.FMI.67 378 244 040
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - dunkelgrau	900-3903-2.FMI.67 378 177 040
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgr...	915-4702-22.FMI.67 378 227 040

Datenblatt: 3903-2.FX.39.67



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.67
dunkelgrau 283 904 040