

Datenblatt: 3904-1.F.L.61

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3904-1.F.L.61 **E-NR**: 323 816 000 **EAN**: 7611386155357

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

900-3904-1.FMI.L.61

XXX

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - weiss

378 278 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - weiss

915-4704-14.FMI.L.61

378 237 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss

918-4700.FMI.L.61 323 909 000



Datenblatt: 3904-1.F.L.61

Zerlegung:

	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	Feller-Nr / E-NR 3900.BSE 323 182 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
E	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
E	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - weiss	915-4704-14.FMI.L.61 378 237 000
623 623 623	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - weiss	900-3904-1.FMI.L.61 378 278 000