

Datenblatt: 3904-1.FMI.L.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3904-1.FMI.L.60 **E-NR:** 323 216 950 **EAN:** 7611386156170

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	4
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz

900-3904-1.FMI.L.60





Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.60 Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 237 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz

918-4700.FMI.L.60 323 909 950



Datenblatt: 3904-1.FMI.L.60

Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - schwarz	2911.FMI.60 334 911 950	

Zerlegung		
	Name / Kategorie Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	Feller-Nr / E-NR 3900.BSM 323 192 000
6 = 8 8 = 5	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz	900-3904-1.FMI.L.60 378 278 950
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - schwarz	2911.FMI.60 334 911 950
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
_	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
_	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950
_	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - schwarz	915-4704-14.FMI.L.60 378 237 950