

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3904-1.FMI.L.P.35

**E-NR:** 323 236 010

**EAN:** 7611386156262

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V  
AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -  
Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage  
- Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17  
mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

**Montageart:** Unterputz

**Mit Display:** Nein

**Mit Infrarot-Sensor:** Nein

**Mit Raumthermostat:** Nein

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit Beschriftungsfeld:** Ja

**Schutzart (IP):** IP20

**Mit LED-Anzeige:** Ja

### Zubehör:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit  
LED - crema

900-3904-1.FMI.L.35  
378 278 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Mit LED - Mit Papiereinlage -  
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.L.P.35  
378 537 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -  
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35  
323 909 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
crema

## Zerlegung:



| Name / Kategorie                           | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Montageaufnahme für UNI-Taster - Für       | 3900.BSM         |
| Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral | 323 192 000      |



|  |                     |
|--|---------------------|
| Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit | 900-3904-1.FMI.L.35 |
| LED - crema                                    | 378 278 010         |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 537 010            |
| 1-Tastenbedienung - crema                   |                        |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 537 010            |
| 1-Tastenbedienung - crema                   |                        |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 537 010            |
| 1-Tastenbedienung - crema                   |                        |



|   |                        |
|---|------------------------|
| Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - | 915-4704-14.FMI.L.P.35 |
| Mit LED - Mit Papiereinlage -               | 378 537 010            |
| 1-Tastenbedienung - crema                   |                        |



|   |             |
|---|-------------|
| Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit         | 2911.FMI.35 |
| EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - | 334 911 010 |
| crema                                       |             |