

Datenblatt: 3906-1.F.L.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3906-1.F.L.65 E-NR: 323 817 030 EAN: 7611386157825

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - hellgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit

900-3906-1.FMI.L.65 378 279 030

LED - hellgrau

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4704-12.FMI.L.65 Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau 378 235 030

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau

915-4708-14.FMI.L.65

378 250 030



Datenblatt: 3906-1.F.L.65



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - hellgrau

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -

Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau

918-4700.FMI.L.65 323 909 030

915-4704-12.FMI.L.65

378 235 030

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
	Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	323 182 000
(CTO	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit	900-3906-1.FMI.L.65
(C = 3)	LED - hellgrau	378 279 030
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.65
	Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau	378 250 030
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4708-14.FMI.L.65
a G	Mit LED - 2-Tastenbedienung - hellgrau	378 250 030