

Datenblatt: 3906-1.F.L.P.35

# **EDIZIOdue** colore

# **EDIZIOdue colore UNI-Taster**





**Feller-NR**: 3906-1.F.L.P.35 **E-NR**: 323 837 010 **EAN**: 7611386157931

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

#### Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

X X X X

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3906-1.FMI.L.35 LED - crema 378 279 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage -

915-4704-12.FMI.L.P.35

2-Tastenbedienung - crema

378 535 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.P.35

378 550 010



**Datenblatt: 3906-1.F.L.P.35** 



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - crema

918-4700.FMI.L.35 323 909 010

## Zerlegung:

Name /	Kategorie
--------	-----------

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm

### Feller-Nr / E-NR

3900.BSE 323 182 000



- -

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - crema

900-3906-1.FMI.L.35 378 279 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.P.35

915-4708-14.FMI.L.P.35

378 550 010

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -

378 550 010

Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-12.FMI.L.P.35 378 535 010