

Datenblatt: 3906-1.FMI.L.67

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3906-1.FMI.L.67 323 217 040 E-NR: 7611386158495 EAN:

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI dunkelgrau - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - dunkelgrau

900-3906-1.FMI.L.67 378 279 040



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -915-4704-12.FMI.L.67

Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau 378 235 040



915-4708-14.FMI.L.67

378 250 040



Datenblatt: 3906-1.FMI.L.67



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Mit LED - dunkelgrau

918-4700.FMI.L.67

323 909 040



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - dunkelgrau

2911.FMI.67 334 911 040

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral

3900.BSM 323 192 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - dunkelgrau

900-3906-1.FMI.L.67 378 279 040

80 20

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4704-12.FMI.L.67

378 235 040

C C

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4708-14.FMI.L.67

378 250 040

0

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - dunkelgrau

915-4708-14.FMI.L.67

378 250 040



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - dunkelgrau

2911.FMI.67 334 911 040