

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster

**Farbe:**
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau
Bauart:
 F

 FMI

 FX.39
Feller-NR: 3906-1.FMI.P.35**E-NR:** 323 227 010**EAN:** 7611386158679

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Sechsach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungs punkte

6

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

900-3906-1.FMI.35

378 179 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
2-Tastenbedienung - crema

915-4704-12.FMI.P.35

378 635 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.P.35

378 650 010

Datenblatt: 3906-1.FMI.P.35


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.35
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema 323 900 010



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
 crema

Zerlegung:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSM
 Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral 323 192 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3906-1.FMI.35
 Ohne LED - crema 378 179 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.P.35
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 650 010
 2-Tastenbedienung - crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.P.35
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 650 010
 2-Tastenbedienung - crema



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010
 crema



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4704-12.FMI.P.35
 Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 635 010
 2-Tastenbedienung - crema