

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.L.P.61

E-NR: 203 237 000

EAN: 7611386160061

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Sechsfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - weiss

900-3906-1.FMI.L.61
378 279 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4704-12.FMI.L.P.61
378 535 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss

915-4708-14.FMI.L.P.61
378 550 000

Datenblatt: 3906-1.FX.39.L.P.61

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - weiss	985.FX.39.61 283 900 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - weiss	918-4700.FMI.L.61 323 909 000

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - Mit Papiereinlage - 2-Tastenbedienung - weiss	915-4704-12.FMI.L.P.61 378 535 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 2-Tastenbedienung - weiss	915-4708-14.FMI.L.P.61 378 550 000
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - weiss	901.FX.39.61 283 904 000

Datenblatt: 3906-1.FX.39.L.P.61



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3906-1.FMI.L.61
LED - weiss 378 279 000