


Fiche technique: 3906-1.FX.39.P.35
EDIZIOdue colore
EDIZIOdue colore Pousoir UNI

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.P.35

E-NR: 203 227 010

EAN: 7611386160115

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| mode de montage: | apparent |
| avec affichage: | Non |
| avec détecteur IR: | Non |
| avec thermostat d'ambiance: | Non |
| qualité du matériau: | matière thermoplastique |
| nombre de points actionnable: | 6 |
| matériau: | matière synthétique |
| nombre de touches: | 3 |
| avec champ d'inscription: | Oui |
| indice de protection (IP): | IP20 |
| avec affichage LED: | Non |

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Plaque frontale pour pousoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema

 900-3906-1.FMI.35
378 179 010


Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema

 915-4704-12.FMI.P.35
378 635 010


Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema

 915-4708-14.FMI.P.35
378 650 010

Fiche technique: 3906-1.FX.39.P.35


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
 Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.35
 Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010

Décomposition:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|-------------------------|
| Support de montage pour poussoirs UNI - Pour version bornes à vis - BSE - Distance de fixation 52 mm | 3900.BSE 323 182 000 |



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
 Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema 900-3906-1.FMI.35
 378 179 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.P.35
 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema 378 650 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.P.35
 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema 378 650 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
 - crema 283 904 010

Fiche technique: 3906-1.FX.39.P.35



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4704-12.FMI.P.35
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en 378 635 010
papier - Commande à 2 touches - crema