


EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Poussoir UNI


couleur:


crema



coffee



noir



blanc



gris clair



gris foncé

Assortiment:


F



FMI



FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.P.35

E-NR: 203 227 010

EAN: 7611386160115

EDIZIOdue colore - Poussoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche sextuple - Commande à 1 touche - Hauteur 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

mode de montage:

apparent

avec affichage:

Non

avec détecteur IR:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnables:

6

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

3

avec champ d'inscription:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

avec affichage LED:

Non

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - crema

900-3906-1.FMI.35

378 179 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema

915-4704-12.FMI.P.35

378 635 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en papier - Commande à 2 touches - crema

915-4708-14.FMI.P.35

378 650 010

Fiche technique: 3906-1.FX.39.P.35


Capot avec plaque de base pour appareils FX - 985.FX.39.35
Pour 1 appareil - FX.39 - crema 283 900 010



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
- crema 283 904 010



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeptrion - 918-4700.FMI.35
Set avec 10 pièces - Sans LED - crema 323 900 010

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3900.BSE
version bornes à vis - BSE - Distance de 323 182 000
fixation 52 mm



Plaque de base - Avec cadre synthétique - 912.FX.39
Pour 1 appareil - FX.39 283 914 000



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans 900-3906-1.FMI.35
touches - Sans LED - crema 378 179 010



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.P.35
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en 378 650 010
papier - Commande à 2 touches - crema



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4708-14.FMI.P.35
1/4 touche - Sans LED - Avec étiquette en 378 650 010
papier - Commande à 2 touches - crema



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.35
- crema 283 904 010

Fiche technique: 3906-1.FX.39.P.35



Touche pour pousoirs KNX et pousoirs UNI - 915-4704-12.FMI.P.35
1/2 touche - Sans LED - Avec étiquette en
papier - Commande à 2 touches - crema